

MCC

VA線ストリッパ2.6 替刃 2.6 専用

<2.6>
VVF(VA線)
600V EEF/F
(エコ電線)
φ2.6×2心
φ2.6×3心

<注意>

刃を交換する時は、小ねじの十字穴が潰れないようにプラスドライバーは小ねじに合ったサイズ(NO. 2)を使用し、垂直に押し付けながら回してください。

品番 VSSE26



■安全上のご注意

⚠ 警告

- ①刃は大変鋭利になっております。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないように注意してください。
※刃交換時には必ず保護手袋を着用してください。
- ②刃を研磨・改造することは、工具の破損につながりますので、絶対にしないでください。

⚠ 注意

この替刃はMCCVA線ストリッパ2.6のみ使用可能です。
他の商品や、異なる用途には絶対に使用しないでください。

■替刃の交換方法

- ①まず下刃の小ねじ2本をプラスドライバーで緩め、下刃とガイドを外してください。図1・図2
- ②新しい下刃をハンドルの溝へガイドと共に入れ(刃の方向に注意)小ねじ2本で締付けてください。
- ③次に上刃の小ねじ2本をプラスドライバーで緩め、上刃を外してください。図1・図2
- ④新しい上刃を小ねじ2本で締付けてください。図1・図2
※空送りでハンドルを閉じた時、上刃と下刃の溝は合っていない。
- ⑤端材のVA線で試し切りをして確認してください。
- ⑥軽快にご使用頂くため「動く部分」には時々「注油」してください。




図2

MCC CORPORATION

松阪商事株式会社
東大阪市本庄西2丁目3番46号
TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926
株式会社 松阪鉄工所



T4989065109674